LEGENDA:

- (7) A-3,00 — oprawa jarzeniowa typu "7" /wg oddzielnych objaśnień/, typ zawieszenia "A" /wg oddzielnych objaśnień/, zawieszona na wysokosci 3,00m od podlogi gwiazdką "*" oznaczono oprawy w wykonaniu awaryjnym
- (19) — oprawa jarzeniowa typu "13" /wg oddzielnych objaśnień/, wpuszczana w sufit podwieszony
- (21) — oprawa jarzeniówki kompaktowej typu "21" /wg oddzielnych objaśnień/, wpuszczana w sufit podwieszony gwiazdką "*" oznaczono oprawy w wykonaniu awaryjnym
- (24) — oprawa niskoprężnej lampy sodowej typu "24" /wg oddzielnych objaśnień/, sterowana fotokomórką zawieszona nad drzwiami wej. do budynku
- (23) — kinkiet na świetlówki kopaktowe typu "23" /wg oddzielnych objaśnień/, zawieszony w toaletach obok lustra na wysokości 1,70m od podlogi
- (33) M P1 * — oprawa oświetlenia awaryjnego typu "33" /wg oddzielnych objaśnień/, zawieszona na ścianie na wysokości 2,50m od podlogi zaopatrzona w piktogram typu "P1" /wg oddzielnego wykazu/, gwiazdką "*" oznaczono oprawy w wykonaniu awaryjnym
- (34) BAP * — oprawa świetl. awaryjnego PK 109 AWPL-S 9W zawieszona na ścianie na wysokości 2,50m od podlogi gwiazdką "*" oznaczono oprawy w wykonaniu awaryjnym
- (25) — oprawa specjalna na świetlówki kompaktowe wbudowana w ścianę na wysokości .....m ze szklem pancernym, dostęp do źr. światła od tyłu
- PEL1 (2) — punkt elektryczny logiczny złożony z 4 gniazd RJ45FTP oraz 2 gniazd DATA 250V, 10A. Wyposażenie punktów ujęto w proj. cz. teletech-nej. Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie zasilanie gniazd DATA.
- PEL2 (3) — punkt elektryczny logiczny złożony z 6 gniazd RJ45FTP oraz 3 gniazd DATA 250V, 10A. Wyposażenie punktów ujęto w proj. cz. teletech-nej. Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie zasilanie gniazd DATA.
- PEL3 (2) — punkt elektryczny logiczny złożony z 2 gniazd DATA 250V, 10A z wkładką koloru niebieskiego. Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie zasilanie gniazd DATA.
- PSN — PULPIT STEROWANIA I NADZORU: nadzór układu elektroenergetycznego i sterowanie wybranymi obwodami elektrycznymi.
- (41) — projektor oświetlenia zewnętrznego

- gniazdo wtyczkowe podwójne 250V, 10/16A, P+N+PE ogólnego przeznaczenia, ramka biała
- gniazdo wtyczkowe pojed. 250V, 10/16A, P+N+PE zasilane z obw. zasilanego awaryjnie, ramka czerwona
- gniazdo wtyczkowe pojed. 250V, 10/16A, P+N+PE do podłącz. poj . podgrz. wody, ramka lazurowa
- łącznik klawiszowy 1-biegunowy 250V, 10A
- łącznik klawiszowy świecznikowy 250V, 10A
- łącznik klawiszowy schodowy 250V, 10A
- łącznik klawiszowy krzyżowy /zmienny/ 250V, 10A
- wentylator kominowy 230V, 0,03kW, IP20, kl. I
- wentylator kurtyny powietrznej

BEARING 14/28.1

na poddasze

"A"	"B"	"C"
T32P06	T3P06	T31A06
T32P07	T3P07	T31A07
T32A07	T3P08	T31A08
		T31K04
		CS300-08

Piktogramy:

- EXIT P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9

Oznaczenia opraw oswietleniowych:

- (1) oprawa świetlówkowa do nabudowania typu TCS 314 258 z reastrem C6, IP20, kl. I
- (3) oprawa świetlówkowa do nabudowania typu TCS 314 236 z reastrem C6, IP20, kl. I
- (7) oprawa świetlówkowa do nabudowania typu TCS 214 236 z reastrem L, IP20, kl. I
- (9) oprawa świetlówkowa do wbudowania typu TBS 300 418 z reastrem M5, IP20, kl. I
- (10) jw. lecz w wersji awaryjnej
- (12) oprawa świetlówkowa do nabudowania typu TCS 214 418 z reastrem L, IP20, kl. I
- (13) oprawa świetlówkowa do wbudowania typu TBS 300 418 z reastrem L, IP20, kl. I
- (21) oprawa na wietlówki kompakt. typu FBS 145 1x26W do wbudowania, z pierścieniem ZZZ-145 białym
- (23) kinkiet na świetl. kompakt. KS 109 źródło św. PL-S 9W, klosz biały
- (32) oprawa na wietlówki kompakt. do wbudowania typu FBS 145 1x13W z pierścieniem ZZZ-145 białym w wersji awaryjnej
- (33) oprawa świetl. awaryjnego OA 9/11
- (34) oprawa świetl. awaryjnego PK 109 AWPL-S 9W
- (35) oprawa na wietlówki kompakt. typu FBS 145 1x26W do wbudow., z pierśc. ZZZ-145 chrom, z kloszem GBS145 w wersji awaryjnej na 1h
- (41) projektor asymetryczny MWF 230/150, IP65, kl. I z lampą metalo-halogenową typu MHN-TD 150W, temp. barwy 4200
- (42) projektor asymetryczny MWF 230/250, IP65, kl. I z lampą metalo-halogenową typu HPI-T 250W, temp. barwy 4700

Typ zawieszenia:

- A - montaż bezpośrednio pod sufitem
- B - montaż w stropie podwieszonym
- E - montaż poziomo na wysięgniku na wysokości 3,0mm od podłogi

T32P01 Gn. 1-f. w p. 3.1, 3.27...3.29

Oznaczenia przewodów:

- obwód oświetlenia ewakuacyjnego
- obwód gniazd zasil. awaryjnie
- obwód oświetlenia zewnętrznego
- obwód oświetlenia podstawowego
- obwód gniazd ogólnych nie zasilanych z agregatu prądotw.
- obwód gniazd napięcia gwarantowanego
- obwód gniazd zasilanych z silowni telekom.

AL MA PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000326000116005

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA: PROJEKT WYKONAWCZY REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPOŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1) , REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻY KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSŁOWICACH MYSŁOWICE UL. STAROKOŚCIELNA 2	INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH 40-038 KATOWICE, UL. ŁOMPY 19
TREŚĆ RYSUNKU: BUDYNEK GŁÓWNY - PIĘTRO III. PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.	SKALA: 1:50
PROJEKTANT: mgr inż. DANIEL HABROWSKI upr. bud. ewid. nr 1001/96, cat. Śląskiej Okręgowej Izby Budowniczych nr 9/SL/0723/01	DATA: 06.2004
WYKONAŁ: inż. FRANCISZEK MIGZA	
SPRAWDZAJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU: mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI upr. architektoniczne nr 1972/2001, cat. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022	PODPIS
OPROGRAMOWANIE: MicroStation PD, LICENCJA NR: 2237062229	UMOWA NR: 47/KMP/04; NR PROJEKTU: 27/ PW/04; NR RYSUNKU: PW-EL-17.5

Wykaz obwodów:

Z tablicy - T32

T32P00 Zasilanie-rozłącznik
T32P01 Gn. 1-f. w p. 3.1, 3.27...3.29
T32P02 Gn. 1-f. w p. 3.2...3.4
T32P03 Gn. 1-f. w p. 3.5... 3.7
T32P04 Gn. 1-f. w koryt. i WC
T32P05 Poj. podgrz. wody PW10
T32P06 Ośw. og. poddasza
T32P07 Gn. 1-f. na poddaszu
T32P08 Rezerwa
T32P09 Rezerwa
T32P10 Rezerwa

T32A00 Zasilanie-rozłącznik
T32A01 Ośw. p. 3.1, 3.27...3.29
T32A02 Ośw. p. 3.2...3.4
T32A03 Ośw. p. 3.5...3.7
T32A04 Rezerwa
T32A05 Ośw. koryt. i WC /S/
T32A06 Gniazda 1-f. zas. aw.
T32A07 Ośw. ewakuacyjne
T32A08 Ośw. zewnętrzne /S/
T32A09 Ośw. zewnętrzne /S/
T32A10 Ośw. zewnętrzne /S/
T32A11 Rezerwa
T32A12 Rezerwa

T32K00 Zasilanie rozłącznik
T32K01 Gn. DATA w p. 3.1, 3.27...3.29
T32K02 Gn. DATA w p. 3.2...3.4
T32K03 Gn. DATA w p. 3.5....3.7
T32K04 Rezerwa
T32K05 Rezerwa

Z tablicy - T3

T3P00 Zasilanie-rozłącznik
T3P01 Gn. 1-f. w p. 3.16, 3.18...3.20
T3P02 Gn. 1-f. w p. 3.21...3.23
T3P03 Gn. 1-f. w p. 3.13 i 3.24...3.26
T3P04 Gn. 1-f. w koryt. i WC
T3P05 Poj. podgrz. wody PW9
T3P06 Ośw. og. poddasza
T3P07 Gniazda 1-f. na poddaszu
T3P08 Podgrzewacz wody PW11
T3P09 Rezerwa
T3P10 Rezerwa

T31A00 Zasilanie-rozłącznik
T31A01 Ośw. p. 3.16, 3.18...3.20
T31A02 Ośw. p. 3.21...3.23
T31A03 Ośw. p. 3.13 i 3.24...3.26
T31A04 Rezerwa
T31A05 Ośw. koryt. i WC /S/
T31A06 Gniazda 1-f. zas. aw.
T31A07 Ośw. ewakuacyjne
T31A08 Ośw. p. 4.1...4.6 na podd.
T31A09 Ośw. zewnętrzne /S/
T31A10 Ośw. zewnętrzne /S/
T31A11 Rezerwa
T31A12 Rezerwa

T31K00 Zasilanie rozłącznik
T31K01 Gn. DATA w p. 3.16, 3.18...3.20
T31K02 Gn. DATA w p. 3.21...3.23
T31K03 Gn. DATA w p. 3.13 i 3.24...3.26
T31K04 Gn. DATA w p. 4.2 na podd.
T31K05 Rezerwa

Uwagi:

1. Szczegółowa lokalizacja gniazd 1-fazowych wymaga akceptacji Użytkownika bezpośrednio przed zamontowaniem.

III PIĘTRO

84458

118544