LEGENDA:

- 7 / A-3,00 — oprawa jarzeniowa typu "7" /wg oddzielnych objaśnień/, typ zawieszenia "A" /wg oddzielnych objaśnień/, zawieszona na wysokosci 3,00m od podlogi gwiazdką "*" oznaczono oprawy w wykonaniu awaryjnym
- 13 — oprawa jarzeniowa typu "13" /wg oddzielnych objaśnień/, wpuszczana w sufit podwieszony
- 21 — oprawa jarzeniówki kompaktowej typu "21" /wg oddzielnych objaśnień/, wpuszczana w sufit podwieszony, gwiazdką "*" oznaczono oprawy w wykonaniu awaryjnym
- 24 — oprawa niskoprężnej lampy sodowej typu "24" /wg oddzielnych objaśnień/, sterowana fotokomórką zawieszona nad drzwiami wej. do budynku
- 23 — kinkiet na świetlówki kopaktowe typu "23" /wg oddzielnych objaśnień/, zawieszony w toaletach obok lustra na wysokości 1,70m od podlogi
- 33 / P1 — oprawa oświetlenia awaryjnego typu "33" /wg oddzielnych objaśnień/, zawieszona na ścianie na wysokości 2,50m od podlogi zaopatrzona w piktogram typu "P1" /wg oddzielnego wykazu/, gwiazdką "*" oznaczono oprawy w wykonaniu awaryjnym
- oprawa świetl. awaryjnego PK 109 AWPL-S 9W zawieszona na ścianie na wysokości 2,50m od podlogi, gwiazdką "*" oznaczono oprawy w wykonaniu awaryjnym
- 25 — oprawa specjalna na świetlówki kompaktowe wbudowana w ścianę na wysokości .....m ze szkiem pancernym, dostęp do źr. światła od tyłu
- PEL1 — punkt elektryczny logiczny złożony z 4 gniazd RJ45FTP oraz 2 gniazd DATA 250V, 10A. Wyposażenie punktów ujęto w proj. cz. teletech-nej. Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie zasilanie gniazd DATA.
- PEL2 — punkt elektryczny logiczny złożony z 6 gniazd RJ45FTP oraz 3 gniazd DATA 250V, 10A. Wyposażenie punktów ujęto w proj. cz. teletech-nej. Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie zasilanie gniazd DATA.
- PEL3 — punkt elektryczny logiczny złożony z 2 gniazd DATA 250V, 10A z wkładką koloru niebieskiego. Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie zasilanie gniazd DATA.
- PSN — PULPIT STEROWANIA I NADZORU: nadzór układu elektroenergetycznego i sterowanie wybranymi obwodami elektrycznymi.
- 41 — projektor oświetlenia zewnętrznego

- gniazdo wtyczkowe podwójne 250V, 10/16A, P+N+PE ogólnego przeznaczenia, ramka biała
- A — gniazdo wtyczkowe pojed. 250V, 10/16A, P+N+PE zasilane z obw. zasilanego awaryjnie, ramka czerwona
- P — gniazdo wtyczkowe pojed. 250V, 10/16A, P+N+PE do podłącz. poj. podgrz. wody, ramka lazurowa
- łącznik klawiszowy 1-biegunowy 250V, 10A
- łącznik klawiszowy świecznikowy 250V, 10A
- łącznik klawiszowy schodowy 250V, 10A
- łącznik klawiszowy krzyżowy /zmienny/ 250V, 10A
- wentylator kominowy 230V, 0,03kW, IP20, kl. I
- wentylator kurtyny powietrznej

Oprawy na telefonie. Opinet do zakupu z montaż

Zadaszenie z poliwęglanu nad wejściem dla niepełnosprawnych drzwi przeszklone, antywłamaniowe

Kurtyna powietrzna

Zadaszenie nad wejściem głównym drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone.

Kurtyna powietrzna

Oznaczenia opraw oswietleniowych:

1. oprawa świetlówkowa do nabudowania typu TCS 314 258 z reastrem C6, IP20, kl. I
3. oprawa świetlówkowa do nabudowania typu TCS 314 236 z reastrem C6, IP20, kl. I
4. jw. lecz w wersji awaryjnej
7. oprawa świetlówkowa do nabudowania typu TCS 214 236 z reastrem L, IP20, kl. I
9. oprawa świetlówkowa do wbudowania typu TBS 300 418 z reastrem M5, IP20, kl. I
10. jw. lecz w wersji awaryjnej
12. oprawa świetlówkowa do nabudowania typu TCS 214 418 z reastrem L, IP20, kl. I
13. oprawa świetlówkowa do wbudowania typu TBS 300 418 z reastrem L, IP20, kl. I
21. oprawa na wietlówki kompakt. typu FBS 145 1x26W do wbudowania, z pierścieniem ZZZ-145 białym
23. kinkiet na świetl. kompakt. KS 109 źródło św. PL-S 9W, klosz biały
25. oprawa specjalna z szybą pancerną, dostęp od tyłu źródło św. kopact 26W,
27. oprawa hermetyczna "RUBIN" typu PLX 2x36W, IP54, kl. I klosz biały /jako transparent świetlny/ 1242x310x99mm
32. oprawa na wietlówki kompakt. do wbudowania typu FBS 145 1x13W z pierścieniem ZZZ-145 białym w wersji awaryjnej
33. oprawa świetl. awaryjnego OA 9/11
34. oprawa świetl. awaryjnego PK 109 AWPL-S 9W
35. oprawa na wietlówki kompakt. typu FBS 145 1x26W do wbudow., z pierśc. ZZZ-145 chrom, z kloszem GBS145 w wersji awaryjnej na 1h

Typ zawieszenia:

A - montaż bezpośrednio pod sufitem
B - montaż w stropie podwieszonym

Oznaczenia przewodów:

- obwód oświetlenia ewakuacyjnego
- obwód gniazd zasil. awaryjnie
- obwód oświetlenia zewnętrznego
- obwód oświetlenia podstawowego
- obwód gniazd ogólnych nie zasilanych z agregatu prądotw.
- obwód gniazd napięcia gwarantowanego
- obwód gniazd zasilanych z siłowni telekom.

Piktogramy:

EXIT P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9

AL MA PROJEKT
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, BPH PBK SA O/KATOWICE 39106000760000328000116005

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA: PROJEKT WYKONAWCZY REMONT BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3), BUDOWA ZESPOŁU GARAŻY (OBIEKT OP-1), REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻY KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSŁOWICACH MYSŁOWICE UL. STAROKOŚCIELNA 2	INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH 40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19
TREŚĆ RYSUNKU: BUDYNEK GŁÓWNY - PIĘTRO I. PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.	SKALA: 1:50
PROJEKTANT: mgr inż. DANIEL HABROWSKI upr. bud.-inst. w 1001/94, cat. Śląskiej Okręgowej Izby Budowniczów w ŚKLI/6/7230/01	DATA: 06.2004
WYKONAŁ: inż. FRANCISZEK MIGZA	
SPRAWDZAJĄCY KOORDYNATOR PROJEKTU: mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI upr. architektoniczne nr 1007/2001, cat. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022	
OPROGRAMOWANIE: MicroStation PD, LICENCJA NR: 2237052229	PODPIS
UMOWA NR: 47/KMP/04	
NR PROJEKTU: 27/ PW/04	
NR RYSUNKU: PW-EL-17.3	

Wykaz obwodów:

z tablicy - T12

T12P00 Zasilanie-rozłącznik
T12P01 Gn. 1-f. w p. 1.34...1.36
T12P02 Gn. 1-f. w p. 1.4...1.7
T12P03 Gn. 1-f. w p. 1.8...1.10
T12P04 Gn. 1-f. w koryt. i WC
T12P05 Poj. podgrz. wody PW5
T12P06 Poj. podgrz. wody PW6
T12P07 Kurtyna pow. KR1
T12P08 Kurtyna pow. KR2
T12P09 Rezerwa
T12P10 Rezerwa

T12A00 Zasilanie-rozłącznik
T12A01 Ośw. p. 1.34...1.36
T12A02 Ośw. p. 1.1...1.3
T12A03 Ośw. p. 1.4...1.7
T12A04 Ośw. p. 1.8...1.10
T12A05 Ośw. koryt. i WC
T12A06 Gniazda 1-f. zas. aw.
T12A07 Ośw. ewakuacyjne
T12A08 Rezerwa
T12A09 Rezerwa

T12K00 Zasilanie rozłącznik
T12K01 Gn. DATA w p. 1.36
T12K02 Gn. DATA w p. 1.4...1.7
T12K03 Gn. DATA w p. 1.8...1.10
T12K04 Rezerwa

z tablicy - T1

T1P00 Zasilanie-rozłącznik
T1P01 Gn. 1-f. w p. 1.20...1.23
T1P02 Gn. 1-f. w p. 1.24...1.26
T1P03 Gn. 1-f. w p. 1.27...1.33
T1P04 Gn. 1-f. w koryt. i WC
T1P05 Poj. podgrz. wody PW4
T1P06 Rezerwa
T1P07 Rezerwa
T1P08 Rezerwa

z tablicy - T11

T11A00 Zasilanie-rozłącznik
T11A01 Ośw. p. 1.20...1.23
T11A02 Ośw. p. 1.24...1.27
T11A03 Ośw. p. 1.28...1.31
T11A04 Ośw. p. 1.32, 1.33 i 1.36
T11A05 Ośw. koryt. i WC
T11A06 Gniazda 1-f. zas. aw.
T01A07 Ośw. ewakuacyjne
T11A08 Rezerwa
T11A09 Rezerwa

T11K00 Zasilanie rozłącznik
T11K01 Gn. DATA w p. 1.20...1.23
T11K02 Gn. DATA w p. 1.24...1.27
T11K03 Gn. DATA w p. 1.32...1.36
T11K04 Rezerwa

I PIĘTRO

03.04.04

LEGENDA

Oprawy oświetleniowe

Zamocowanie obwody elektryczne pod peszlem wtyczki - PSN - kolokowy