RP_4 RP_1

RP_3 RP_4

RP_3 RKP_3

RP_4

RP_3 RP_2

RP_2 RKP_2

RP_1 RKP_1

RP_2 RP_1

Wszystkie oprawy na lesenie strzelniczej wyposażyć w sterownik DALI
Sterowanie z pulpitu z pom. obsługi
Sterowanie połączyć ze scenariuszami wg. projektu technologii
Okablowanie dla obwodów 1-do 9 YDY 2x1,5 + YDY 2x1,5

RG

CB

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

rozdzielnia główna

KORYTA KABLOWE

Zestawienie powierzchni

Nr	Nazwa	Powierzchnia netto	Wysokość
0.01	Komunikacja - K.1	25,52m²	
0.02	Magazyn uzbrojenia 2	117,04m²	3,78 m
0.03	Magazyn uzbrojenia 1	15,10m²	3,78 m
0.04	Komunikacja	6,53m²	3,78 m
0.05	Magazyn wyposażenia NPP	26,54m²	3,78 m
0.06	Komunikacja	9,43m²	2,70 m
0.07	Archiwum	41,99m²	3,78 m
0.08	Magazyn sprzętu techn. policyjnej	21,19m²	3,78 m
0.09	Magazyn sprzętu techn. policyjnej	21,19m²	3,78 m
0.10	Archiwum	41,99m²	3,78 m
0.11	Pom. ćwiczenia technik interwencyjnych	218,20m²	3,00 m
0.12	Siłownia	71,44m²	3,00 m
0.13	Komunikacja	63,10m²	2,70 m
0.14	Magazyn pom. ćwiczeń	15,19m²	4,52 m
0.15	Pom. oczekiwania z salą instruktażową	21,69m²	3,00 m
0.17	Podr. mag. uzbrojenia	6,39m²	3,00 m
0.18	WC	5,63m²	3,00 m
0.19	Strzelnica	11,86m²	3,00 m
0.21	Hala strzelań	229,79m²	4,52 m
0.22	Komunikacja	4,69m²	2,70 m
0.23	Komunikacja	4,77m²	2,70 m
0.23	Magazyn tarcz i sprzętu strzeleckiego	12,02m²	3,00 m
0.24	Pom. pierwszej pomocy medycznej	13,52m²	4,56 m
0.25	Pokój instruktora	15,22m²	3,00 m
0.26	Szatnia dla mężczyzn (bss.)	13,92m²	3,00 m
0.27	Węzeł sanitarny	8,14m²	3,00 m
0.28	Węzeł sanitarny	8,17m²	3,00 m
0.29	Szatnia dla kobiet (bss.)	12,63m²	3,00 m
0.30	Pom. na materiały niearchiwalne	33,53m²	4,56 m
0.31	Pom. na materiały niearchiwalne	29,17m²	4,56 m
0.32	Komunikacja	21,99m²	2,70 m
0.33	Komunikacja	20,83m²	2,70 m
0.34	Komunikacja - K.2	29,54m²	
0.35	Węzeł sanitarny	1,20m²	2,50 m
0.36	Hol	117,44m²	3,30 m
0.38	Pokój przyjęć interesantów	13,30m²	2,80 m
0.39	Pokój oczekiwania z dziećmi	10,18m²	2,80 m
0.40	Pokój stowarzyszenia emerytów i rencistów policyjnych	44,90m²	2,80 m
0.41	Aneks kuchenny	6,77m²	2,50 m
0.42	WC mężczyzn	8,77m²	2,50 m
0.43	WC kobiet	5,13m²	2,50 m
0.44	Komunikacja	15,71m²	2,80 m
0.45	Sala konferencyjna	74,66m²	2,80 m
0.46	Szatnia	9,70m²	2,80 m
0.48	Komunikacja	15,92m²	3,30 m
0.49	Komunikacja - K.3	22,02m²	
0.50	Węzeł sanitarny	7,05m²	2,50 m
0.51	Szatnia	21,15m²	2,50 m
0.52	Szatnia	6,43m²	2,50 m
0.53	Węzeł sanitarny	5,17m²	2,50 m
0.54	Komunikacja	66,73m²	2,80 m
0.55	Aneks socjalny	20,29m²	2,80 m
0.56	Pom. szatnio-kuchniowego	41,30m²	2,80 m
0.57	Pomieszczenie SUŁ i eP	7,09m²	2,80 m
0.58	Pokój Dyżurnego KMP Sosnowiec	41,47m²	2,80 m
0.59	Pokój Zastępcy Dyżurnego KMP Sosnowiec	18,07m²	2,80 m
0.60	Pom. badania zawartości alkoholu	9,90m²	2,80 m
0.61	Pok. Pomocnika Dyżurnego KMP Sosnowiec	22,46m²	2,80 m
0.62	Pom. gospodarcze	7,11m²	2,80 m
0.63	Pomieszczenie broni	6,29m²	2,80 m
0.64	Pom. wydawania broni	6,37m²	2,80 m
0.65	Magazyn broni króciej	15,76m²	2,80 m
0.66	Pom. gospodarcze	2,99m²	2,50 m
0.67	Pom. gospodarcze	2,99m²	2,50 m
0.68	Komunikacja	13,29m²	2,80 m
0.69	Węzeł sanitarny	4,24m²	2,50 m
0.70	Pom. sprzątaczki	4,78m²	3,00
0.71	Komunikacja - K.4	21,73m²	
0.75	Komunikacja	11,66m²	3,40 m
0.76	Hala garażowa - 40 m.p.	1 017,00m²	4,1m-6,4 m
0.77	Pom. gospodarcze	3,83m²	3,00 m
0.78	Pokój przesłuchań 1-os.	3,47m²	3,00 m
0.78a	Pokój przesłuchań 1-os.	3,28m²	3,00m
0.79	Pokój przesłuchań 1-os.	3,44m²	3,00 m
0.80	Komunikacja	24,72m²	3,00 m
0.81	Węzeł sanitarny	5,19m²	3,00 m
0.82	Depozyt	4,04m²	3,00 m
0.83	Pom. przesłuchań	10,21m²	3,00 m
0.84	Pom. odsłuchu	7,93m²	3,00 m
0.85	Komunikacja	1 020,00m²	4,1m-6,350 m
0.86	Mag. sprzętu KMP KMP Sosnowiec	39,67m²	3,90 m
0.87	Pomieszczenie zasilania gwarantowanego	21,44m²	3,90 m
0.88	Rozdzielnia główna	27,67m²	3,90 m
0.89	Depozyt przedmiotów wielkogabarytowych	73,44m²	
0.89a	Pom. przyjęcia wody	4,78m²	3,78 m
		3319,02 m2)	

Legenda

- GWP Główny wyłącznik prądu
- Rozdzielnica
- PP Puszka podłogowa 12M, 2xDATA, 2x230V, 2xRJ45
- Wyłącznik poj. 16A IP wg opisu
- Wyłącznik podwójny 16A IP wg opisu
- Przycisk 16A IP wg opisu
- Czujka ruchu

Uwagi

1. Oprawy oświetleniowe - tabelka na rys
2. Pomieszczenia wilgotne i na zewnątrz stosować osprzęt i oprawy o stopniu IP min 44
3. Instalacje w łazienkach wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-7-701
4. W warsztatach, pomieszczeniach technicznych oraz kuchni wykonać lokalne połączenia wyrównawcze.
5. Oprawy w łazienkach stosować w II klasie ochronności oraz instalować w wymaganych odległościach od urządzeń z wodą.
6. Szczegółową lokalizację urządzeń oraz gniazd wtykowych należy ustalić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
7. W pomieszczeniach technicznych i wilgotnych o ile nie ma innych oznaczeń gniazda montować na wys. 150cm nd poadłżą.
8. Na etapie wykonawstwa należy dobrać sposób zasilania i połączenia urządzeń wentylacji i klimatyzacji zgodnie z DTR zastosowanych urządzeń oraz wytycznych branży sanitarnej.
9. Koryta kablowe należy prowadzić nad sufitem podwieszanym.
10. Dla instalacji przeciwpożarowych należy stosować system ich mocowań o odpowiedniej odporności ogniowej. Przejścia przez strefy przeciwpożarowe należy uszczelnić ogniowo.
11. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (REI) wymaganą dla tych elementów.
12. Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364.
13. Przy montażu elementów wyposażenia pomieszczeń uwzględniać dokumentację wszystkich branż projektowych.

SPOSÓB ADRESOWANIA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH

A B C D — oznaczenie rozdzielnicy

A) przy oznaczeniu wyłącznika
W - wyłącznik
P - przycisk

B) nr. obwodu z danej rozdzielnicy

T
O - oświetlenie
G - gniazda
GD - gniazda data
ZG - zasilanie indywidualne wg. opisu

INNE OZNACZENIA
GWP : główny wyłącznik prądu
FZLV : oznaczenie baterii oświetlenia awaryjnego
SE : praca tylko w trybie awaryjnym
SA : praca w trybie awaryjnym i normalnym

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy ścianki i sufitu podwieszanego, drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku i lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchenny (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku i lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

LEGENDA OPRAW

Lp.	Symbol	Typ oprawy	Źródło światła	Barwa	Moc	Optyka	Stopień IP	Wymiary(mm)	Uwagi:
1	1	NASTROPOWA	LED 40W	840	41W	DYFUZOR PC	IP65	1283x102x105	5000lm 5500lm
2	2	NASTROPOWA	LED 43W	840	43W	OPAL	IP20	640x640X65	5000lm 4100lm
3	3	NASTROPOWA	LED 51W	840	51W	DYFUZOR PC	IP65	1583x102x105	5000lm 4400lm
4	4	WPUSZCZANA	LED 36W	840	44W	OPAL	IP20	595x595x91	5000lm 3700lm DIM
5	5	WPUSZCZANA	LED 65W	840	65W	MICROPRISMA	IP20	595x595x90	5000lm 4690lm
6	6	WPUSZCZANA	LED 43W	840	43W	OPAL	IP20	595x595x91	5000lm 4100lm
7	7	WPUSZCZANA	LED 43W	840	43W	MICROPRISMA	IP44	595x595x91	5000lm 4580lm
8	8	NASTROPOWA	LED 20W	840	20W	DYFUZOR PC	IP65	600x102x105	5000lm 2200lm
9	9	NASTROPOWA	LED W	840	W	NIE OSLEPIAJĄCA RÓWNOMIERNA	IP65	1250x300x70	9K10, 6000lm, 500/300/15lx
10	11	WPUSZCZANA	LED 25W	840	25W	OPAL	IP44	280x280x180	1100lm
11	12	NASTROPOWA	LED 50W	840	50W	OPAL	IP20	1460x130x122	1100lm
12	13	NASTROPOWA	LED 50W	840	50W	OPAL,	IP44	**1460x130x122**	wymiar wg rys
13	14	NASTROPOWA	LED 50W	840	50W	OPAL, ASYMETRYCZNA	IP44	1460x130x122	6000lm, DIM DALI 5x2000lm
14	15	NASTROPOWA	LED 120W	840	120 W	KIERUNKOWA, SZYBA	IP44		
15	16	WPUSZCZANA	LED 30W	840	30W	OPAL	IP20	900x130x122	5000lm 2200lm

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH

Lp.	Ozn.	Symbol	Nazwa	Moc	Strumień świetlny	Czas podtrzym	System	Tryb pracy	Stopień IP	Montaż	Uwagi
1	QN64		AWARYJNA	1*6W	620lm	1H	CBS/ADP	SE	IP65	**nastropowy**	soczewka symetryczna wąska
2	QN61		AWARYJNA	1*6W	590lm	1H	CBS/ADP	SE	IP65	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka
3	QP11		AWARYJNA	1*1W	145lm	1H	CBS/ADP	SE	IP65/20	dostropowy	soczewka symetryczna szeroka
4	VN34		AWARYJNA	1*3W	390lm	1H	CBS/ADP	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka
5	VP11		AWARYJNA	1*1W	140lm	1H	CBS/ADP	SE	IP20	dostropowy	soczewka symetryczna szeroka
6	VP13		AWARYJNA	1*1W	150lm	1H	CBS/ADP	SE	IP20	dostropowy	soczewka korytarzowa szeroka
7	VP31		AWARYJNA	1*3W	360lm	1H	CBS/ADP	SE	IP20	dostropowy	soczewka symetryczna szeroka
8	VP32		AWARYJNA	1*3W	350lm	1H	CBS/ADP	SE	IP20	dostropowy	soczewka korytarzowa wąska
9	VP34		AWARYJNA	1*3W	390lm	1H	CBS/ADP	SE	IP20	dostropowy	soczewka symetryczna wąska
10	XN30		AWARYJNA	3W	350lm	1H	CBS/ADP	SE	IP65	nastropowy dostropowy	
11	ON30		AWARYJNA	3*1W	360lm	1H	CBS/ADP	SE	IP66	naścienny	soczewka asymetryczna
12	Y5		KIERUNKOWA	1W		1H	CBS/ADP	SA	IP44	naścienny nastropowy	
13	Y6		KIERUNKOWA	1W		1H	CBS/ADP	SA	IP44	dostropowy	
14	Y8		KIERUNKOWA	1W		1H	CBS/ADP	SA	IP65	naścienny	
15	Y9		KIERUNKOWA	1W		1H	CBS/ADP	SA	IP65	nastropowy dostropowy	

Uwagi

1. Oprawy oświetleniowe wyposażyć w osprzęt elektroniczny.
2. Wszystkie oprawy przed zakupem wymagają weryfikacji Inwestora
3. W pomieszczeniach strzelnicy uwzględnić wymagania projektu technologicznego.
4. Oprawy ściemniane wyposażyć w system DALI - sterowanie typu TOUCH DIM
5. Piktogramy opraw kierunkowych muszą być zgodne z operatem ppoż.
6. Instalację opraw awaryjnych prowadzić przewodami niepalnymi (N)HXH FE180/E90

SCHEMAT PODZIAŁU NA STREFY POŻAROWE

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19		
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego na działce 3634.		
LOKALIZACJA	Działka nr 3634/1 przy ul. Aleksandra Janowskiego, Sosnowiec obręb 0010		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG
ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	Kazimierz Nowicki	532/87/PW w spec. inst. w zakresie instalacji elektrycznych WKP/0036/09/	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Radosław Jackowski		
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Włodzimierz Adamczak	311/80/Pw w spec. inst. w zakresie instalacji elektrycznych WKP/0020/11/01	

TREŚĆ RYS.: RZUT KONDYGNACJI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE — SKALA 1:100

DATA	14 GRUDNIA 2016	NR KONTRAKTU	001606
BRANŻA E	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	E.01

Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany bez zgody/licencji, z zastrzeżeniem ustawowych wyjątków. Nie zezwala się na wykorzystanie do celów komercyjnych.